


Produktdetails

6705-101

6705-101 Schaltaktor für Venetian blind mit Nebenstellen 2-fach studioweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|--|
| Typ | 6705-101 |
| Bestellnummer | 2CKA006700A0041 |
| EAN | 4011395182659 |
| Beschreibung | 6705-101 Schaltaktor für Venetian blind mit Nebenstellen 2-fach studioweiß |

| | |
|------------------|---|
| Langbeschreibung | <p>Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolläden und Markisen per Funk. Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstellen in der Funktion Serienschalter: Abwechselndes senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Jalousieschalter: Nebenstelle 1 sendet AUF- und Nebenstelle 2 sendet AB-Telegramm. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WavelINE 6780. In der Funktion Jalousieschalter: Laufzeit 3 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.</p> |
|------------------|---|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CKA000073B8371 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Stromart | AC |
| Anwendung | Venetian blind |
| Bemessungsspannung (U_r) | 230 V |
| Bemessungsstrom (I_n) | 3 A |
| Frequenz (f) | 868000000 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl Relais | 2 |
| Bauform | WaveLINE |
| Produktreihe | WaveLINE |
| Übertragungsstandard | Radio Control |
| Belastungsart | Elektrische Antriebe |
| Montageart | Unterputzmontage |
| Ausführung der Oberfläche | unbehandelt matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| Optionen | Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung |
| Ausführung | mit Nebenstellen |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß |
| Länge der Leitung | 0.11 m |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6198 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Breite des Produkts | 71 mm |
| Höhe des Produkts | 71 mm |
| Tiefe des Produkts | 44 mm |
| Nettogewicht | 43.5 g |
| Einbautiefe (t_2) | 29 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.07 kg |
| Zolltarifnummer | 85389091 |

Herkunftsland

Spain (ES)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E1782

Klassifizierungen

ETIM 8

EC000436 - Funkempfänger

ETIM 9

EC000436 - Funkempfänger

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8538 90 91

eClass

V11.0 : 27144202

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|--------------|----------|-----------------|
| 2CKA006700A0027 | 6702 Schaltaktor 1-fach studioweiß | 6702 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0029 | 6704 Aktor für Dimmer Universal 1-fach studioweiß | 6704 | 1 | Stück |
| 2CKA006780A0002 | 6780 Handsender WaveLINE 3 V schwarz | 6780 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0044 | 6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control | 6731-212 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0046 | 6731-214 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control | 6731-214 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0045 | 6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control | 6732-212 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0047 | 6732-214 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control | 6732-214 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0054 | 6731-84 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach studioweiß - 63x63Radio Control | 6731-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0051 | 6731-83 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alusilber - 63x63Radio Control | 6731-83 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0057 | 6731-866 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6731-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0048 | 6731-82 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6731-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0049 | 6732-82 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6732-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0052 | 6732-83 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alusilber - 63x63Radio Control | 6732-83 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0055 | 6732-84 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control | 6732-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0058 | 6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6732-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0050 | 6733-82 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control | 6733-82 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0053 | 6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusilber - 63x63Radio Control | 6733-83 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0056 | 6733-84 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control | 6733-84 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0059 | 6733-866 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control | 6733-866 | 1 | Stück |
| 2CKA006770A0001 | 6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß | 6770 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0034 | 6747 AGM-201 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot braun 220 ° | 6747 AGM-201 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0031 | 6747 AGM-204 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot alpinweiß 220 ° | 6747 AGM-204 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0032 | 6747 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 220 ° | 6747 AGM-208 | 1 | Stück |
| 2CKA006700A0033 | 6747 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 ° | 6747 AGM-35 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0002 | 6720-65 Fenstermelder WaveLINE basaltschwarz | 6720-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0003 | 6720-66 Fenstermelder WaveLINE Edelstahl | 6720-66 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0004 | 6721-64 Universalmelder WaveLINE studioweiß matt | 6721-64 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0005 | 6721-65 Universalmelder WaveLINE basaltschwarz | 6721-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0001 | 6720-64 Fenstermelder WaveLINE studioweiß matt | 6720-64 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

