

RF-Empfänger für die Unterputzmontage mit Rollladenfunktion

05-333

4 Jahre
Garantie

Dieser Mini-Empfänger dient zur Bedienung von Rollläden und Jalousien. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ist er sehr einfach zu montieren. Es funktioniert sowohl mit an der Wand montierten Sendern als auch mit Handsendern. Die Laufzeit beträgt 90 Sekunden. Mit dem 2-Tasten-Modus können Sie:

- Rollläden und Jalousien öffnen, schließen und anhalten;
- die Lamellen der vertikalen Jalousien drehen.

Technische Daten

RF-Empfänger für die Unterputzmontage mit Rollladenfunktion

- Max. 32 Sender pro Empfänger
- Max. Schaltstrom: 4 A/ 230 Vac
- Netzteil: 230 V 50 Hz
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Maximaler MCB-Wert: 6 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Gewicht: 76 g
- Abmessungen (HxBxT): 49 x 70 x 29 mm
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

