

Produktdetails

6701-101-500

6701-101-500 Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 1-fach studioweiß



Allgemeine Informationen

| | |
|---------------|-----------------|
| Typ | 6701-101-500 |
| Bestellnummer | 2CKA006700A0040 |
| EAN | 4011395182642 |

Beschreibung 6701-101-500 Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 1-fach studioweiß

Langbeschreibung

Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Funktionen über Funk: EIN/AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: EIN/AUS, Zeitschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Betätigung der Nebenstelle (über konventionellen Taster) führt zum Schalten des Ausgangs und zum Senden eines Funktelegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion EIN/AUS: Abwechselndes Senden eines EIN/AUS-Telegramms. Betätigung der Nebenstelle in der Funktion Zeitschalter: Senden eines EIN-Telegramms. Für Busch-Wächter® WaveLINE 6747 AGM-xxx... Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Für einen Fenstermelder WaveLINE 6720-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Für einen Universalmelder WaveLINE 6721-6x pro Aktorausgang (keine VerODERung der angelernten Melder). Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung: 5 s, 1-5-15 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | DEBJE-6701_ABB_FB-01_2013-06-25_DE-ZH |
|--------------------------------|---------------------------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Stromart | AC |
| Bemessungsspannung (U_r) | 230 V |
| Hilfsspannung AC/DC | 230 V AC/DC |
| Bemessungsstrom (I_n) | 10 A |
| Frequenz (f) | 868000000 Hz |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
| Anzahl Ausgänge | 1 |
| Anzahl Relais | 1 |
| Anzahl Befehle | 3 |
| Produktreihe | WaveLINE |
| Belastungsart | Resistive load |
| Montageart | Flush Mounted |
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Matt |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Länge der Leitung | 0.11 m |
| Anwendungsbereich | Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... +45 °C |
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E6197 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|-----------------------|--------|
| Breite des Produkts | 50 mm |
| Höhe des Produkts | 50 mm |
| Tiefe des Produkts | 23 mm |
| Nettogewicht | 47.5 g |
| Einbautiefe (t_2) | 25 mm |

Bestelldaten

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.07 kg |
| Zolltarifnummer | 85389091 |
| E-Nummer (Finnland) | 2620021 |
| E-Nummer (Schweden) | 1701044 |

Herkunftsland

Spain (ES)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

2CKA100000E1781

Klassifizierungen

| | |
|----------------|---|
| ETIM 8 | EC000436 - Funkempfänger |
| ETIM 9 | EC000436 - Funkempfänger |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8538 90 91 |
| eClass | V11.0 : 27144202 |

Accessories

| Identifizier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|--|----------|----------|-----------------|
| 2CKA006720A0001 | 6720-64 Fenstermelder WaveLINE studioweiß matt | 6720-64 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0002 | 6720-65 Fenstermelder WaveLINE basaltschwarz | 6720-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0003 | 6720-66 Fenstermelder WaveLINE Edelstahl | 6720-66 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0004 | 6721-64 Universalmelder WaveLINE studioweiß matt | 6721-64 | 1 | Stück |
| 2CKA006720A0005 | 6721-65 Universalmelder WaveLINE basaltschwarz | 6721-65 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0001 | 6730-212 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher weiß | 6730-212 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0002 | 6730-214 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher alpinweiß | 6730-214 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0007 | 6730-20 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher platin | 6730-20 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0008 | 6730-21 LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher bronze | 6730-21 | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0009 | 6730-22G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher elfenbein/weiß | 6730-22G | 1 | Stück |
| 2CKA006730A0011 | 6730-24G LED-Anzeige WaveLINE für Status / Steuerung elektrischer Verbraucher studioweiß | 6730-24G | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

