


Produktdetails

# 6703

## 6703 Schaltaktor 2-fach studioweiß



### Allgemeine Informationen

Typ	6703
Bestellnummer	2CKA006700A0028
EAN	4011395150122
Beschreibung	6703 Schaltaktor 2-fach studioweiß

Langbeschreibung	<p>Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Betriebsart Serienschalter, 2 separate Ausgänge. Für Betriebsart Zeitschalter: Ausgang 1 (z. B. Beleuchtung), Ausgang 2: ein -/ausschaltverzögert in Abhängigkeit von Ausgang 1 (z. B. Lüftersteuerung). Für Funktionen: EIN/AUS und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WaveLINE 6780. Einschalt- / Abschaltverzögerung Ausgang 2: 2 min. / 5 min. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.</p>
------------------	---

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7536
--------------------------------	-----------------

## Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Stromart	AC
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	230 V
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	3 A
Frequenz (f)	868000000 Hz
Bemessungsfrequenz (f)	50 Hz
Anzahl Ausgänge	2
Anzahl Relais	2
Bauform	WaveLINE
Produktreihe	WaveLINE
Übertragungsstandard	Radio Control
Belastungsart	230-V-Gühlampen
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Optionen	Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Länge der Leitung	0.11 m
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA20000E6186
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	48.5 mm
Höhe des Produkts	47.5 mm
Tiefe des Produkts	22.5 mm
Nettogewicht	42 g
Einbautiefe ( $t_2$ )	25 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück

Bruttogewicht	0.068 kg
Verpackungseinheit 1	
Zolltarifnummer	85389091
Herkunftsland	Spain (ES)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1770
----------------------------	-----------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000436 - Funkempfänger
ETIM 9	EC000436 - Funkempfänger
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 91
eClass	V11.0 : 27144202

## Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006700A0031	6747 AGM-204 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot alpinweiß 220 °	6747 AGM-204	1	Stück
2CKA006700A0032	6747 AGM-208 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot silber metallic 220 °	6747 AGM-208	1	Stück
2CKA006700A0033	6747 AGM-35 Bewegungsmelder Passiv-Infrarot anthrazit 220 °	6747 AGM-35	1	Stück
2CKA006700A0039	6701-101 Schaltaktor 1-fach studioweiß	6701-101	1	Stück
2CKA006700A0027	6702 Schaltaktor 1-fach studioweiß	6702	1	Stück
2CKA006700A0029	6704 Aktor für Dimmer Universal 1-fach studioweiß	6704	1	Stück
2CKA006700A0041	6705-101 Schaltaktor für Venetian blind mit Nebenstellen 2-fach studioweiß	6705-101	1	Stück
2CKA006780A0002	6780 Handsender WaveLINE 3 V schwarz	6780	1	Stück
2CKA006730A0044	6731-212 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6731-212	1	Stück
2CKA006730A0046	6731-214 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6731-214	1	Stück
2CKA006730A0045	6732-212 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach weiß - Busch-Duro 2000® SIRadio Control	6732-212	1	Stück
2CKA006730A0047	6732-214 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alpinweiß - Reflex SIRadio Control	6732-214	1	Stück
2CKA006730A0054	6731-84 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6731-84	1	Stück
2CKA006730A0048	6731-82 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6731-82	1	Stück
2CKA006730A0051	6731-83 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach alusilber - 63x63Radio Control	6731-83	1	Stück

2CKA006730A0057	6731-866 WaveLINE Wandsender 1 Kan. 1-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6731-866	1	Stück
2CKA006730A0049	6732-82 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6732-82	1	Stück
2CKA006730A0052	6732-83 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach alusiiber - 63x63Radio Control	6732-83	1	Stück
2CKA006730A0055	6732-84 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6732-84	1	Stück
2CKA006730A0058	6732-866 WaveLINE Wandsender 2 Kan. 2-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6732-866	1	Stück
2CKA006730A0050	6733-82 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach elfenbeinweiß - 63x63Radio Control	6733-82	1	Stück
2CKA006730A0053	6733-83 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach alusiiber - 63x63Radio Control	6733-83	1	Stück
2CKA006730A0056	6733-84 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach studioweiß - 63x63Radio Control	6733-84	1	Stück
2CKA006730A0059	6733-866 WaveLINE Wandsender 4 Kan. 4-fach Edelstahl - pur edelstahlRadio Control	6733-866	1	Stück
2CKA006720A0001	6720-64 Fenstermelder WaveLINE studioweiß matt	6720-64	1	Stück
2CKA006720A0002	6720-65 Fenstermelder WaveLINE basaltschwarz	6720-65	1	Stück
2CKA006720A0003	6720-66 Fenstermelder WaveLINE Edelstahl	6720-66	1	Stück
2CKA006720A0004	6721-64 Universalmelder WaveLINE studioweiß matt	6721-64	1	Stück
2CKA006720A0005	6721-65 Universalmelder WaveLINE basaltschwarz	6721-65	1	Stück
2CKA006770A0001	6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß	6770	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Elektronische Einsätze

