

Produktdetails

2601/6 AP Schalter Wippe / Taste Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP



Allgemeine Informationen		
Тур	2601/6 AP	
Bestellnummer	2CKA001042A0621	
EAN	4011395015605	
Beschreibung	2601/6 AP Schalter Wippe / Taste Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP	
Langbeschreibung	Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8335-1 und 8333-1.	
Installation / Montage		
Betriebs- und Montageanleitung	No document needed	
Technische Daten		
Datenblatt, technische Information	No document needed	
Funktion	mit Beleuchtung	
Bemessungsspannung (U _r)	250 V	
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC	
Bemessungsstrom (I _n)	10 A	
Bemessungsstrom (I _n) Maximaler Schaltstrom	10 A Leuchtstofflampen 10 A	

2601/6 AP 2

Anzahl Wippschalter	1
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® AP
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Wippe / Taste
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß
Umwelt	
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E0241
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
Abmessungen	
Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	47 mm
Tiefe des Produkts	63 mm
Nettogewicht	73.5 g
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	826 g
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Zertifikate und Deklarationen	
	00///
Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0145
Klassifiziorungon	
Klassifizierungen	
ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

2601/6 AP 3

WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

Accessories				
Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CKA001784A0016	8332-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8332-1	1	Stück
2CKA001784A0529	8335-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster weiß Glühlampe 12 V - Busch-Duro 2000® AP	8335-1	1	Stück
2CKA001784A0321	8346-1 Beleuchtungseinsatz Schalter / Taster orange Glimmlampe 230 V - Busch-Duro 2000® AP	8346-1	1	Stück
2CKA001761A1020	2084 K Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 25 mm weiß - Busch-Duro 2000⊛ AP	2084 K	1	Stück
2CKA001761A1046	2085 K Kanaleinführung weiß - Busch-Duro 2000® SI	2085 K	1	Stück

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Schalterprogramme} \to {\sf Aufputz\text{-}Programme} \to {\sf Mechanische\ Bedienelemente}$

