
## LIGHTSTREAM mini 721714.114 | Scheinwerfer





Strahler 4051859012030 L 194, B 109, H 226

Universale Montage silber, matt (ca. RAL 9006)



LED Scheinwerfer für Akzent- und Flächenbeleuchtung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Bügel Aluminium, pulverbeschichtet.Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. Abdeckung ESG keramisch kaschiert. Lichtverteilung rotationssymmetrisch breitstrahlend. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø 13 mm. Zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör.

### Produktdaten

Produktuaten	
Länge L	194 mm
Breite B	109 mm
Höhe H	226 mm
Gewicht	1.37 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2200 lm
Bemessungsleistung	23 W
Systemeffizienz	96 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	29,3
Ausstrahlwinkel	106°
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	85
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 μs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 99 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	T
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-25 °C + 50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Prüfzeichen	ENEC, VDE
Konformitätszeichen	CE, EAC

# LIGHTSTREAM mini

## 721714.114 | Scheinwerfer



### Zubehör



982058.000 Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982058.0031 Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.000 Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982086.0031 Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982047.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982047.004 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982048.000 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982048.0031 Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, anthrazit metallic (DB703)



982048.004

Mastaufsatz (einfach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982049.000

Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982049.0031

Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit metallic (DB703)



982049.004

Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982050.000

Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982050.004

Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982090.000

Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 113 mm



982091.000

Mastschelle für Mastdurchmesser 114 - 132 mm



982367.009

Kabeldurchführung M16x1,5



982524.004

Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



981962.003 Erdspieß

### **Ersatzteile**



981933.004 Frontrahmen mit Sicherheitsscheibe