

Produktdetails

8215 U-101

8215 U-101 Einsatz Busch-Radio DAB+ / RDS Radiowecker schwarz



Allgemeine Informationen

Typ	8215 U-101
Bestellnummer	2CKA008200A0275
EAN	4011395304914
Beschreibung	8215 U-101 Einsatz Busch-Radio DAB+ / RDS Radiowecker schwarz
Langbeschreibung	DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage. Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz. Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz - 240 MHz. Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar. Für Mono-/Stereobetrieb. 8 Radioprogramme speicherbar. Mit Uhrzeit und Datumsanzeige. Mit individueller Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik). Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten. Mit integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne. Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anwendung	DAB+ / RDS

Bemessungsspannung (U_r)	110 ... 230 V
Hilfsspannung AC/DC	230 V AC/DC
Bemessungsfrequenz (f)	50 ... 60 Hz
Verlustleistung	0.4 W
Bauform	Busch-Radio
Betriebsart	Drucktaste
Art des Kontaktes (gemäß IEC 60947-5-1)	Reiheneinbaugerät für Haushaltsschaltgeräte
Montageart	Unterputzmontage
Befestigungsart	Befestigung mit Schrauben
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Ausführung	Radiowecker
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe	schwarz
Anwendungsbereich	Datenkommunikation / Multimedia

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) 5 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	9AKK104295D8727
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	92 mm
Höhe des Produkts	58 mm
Tiefe des Produkts	78 mm
Nettogewicht	116.9 g
Einbautiefe (t_2)	32 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.139 kg
Zolltarifnummer	85269200
Herkunftsland	China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4238
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000636 - Elektronik-Gerät für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8526 92 00
eClass	V11.0 : 27144018

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA008200A0013	8222 EB Deckeneinbaulautsprecher 13 cm (5") 13 cm	8222 EB	1	Stück
2CKA008200A0109	8224 EB Lautsprecher 13 cm	8224 EB	1	Stück
2CKA008200A0200	8225 EB Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") 8 cm studioweiß	8225 EB	1	Stück
2CKA008200A0201	8226 EB Deckeneinbaulautsprecher 8 cm (3") 13 cm studioweiß	8226 EB	1	Stück
2CKA008200A0202	8226/10 EB Lautsprecher 13 cm studioweiß	8226/10 EB	1	Stück
2CKA008200A0238	8252-212-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio weiß	8252-212-101	1	Stück
2CKA008200A0239	8252-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio alpinweiß	8252-214-101	1	Stück
2CKA008200A0241	8252-914-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio alpinweiß - Busch-balance® SI	8252-914-101	1	Stück
2CKA008200A0242	8252-20-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio platin	8252-20-101	1	Stück
2CKA008200A0243	8252-21-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio bronze	8252-21-101	1	Stück
2CKA008200A0244	8252-22G-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio elfenbeinweiß	8252-22G-101	1	Stück
2CKA008200A0245	8252-24G-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio studioweiß	8252-24G-101	1	Stück
2CKA008200A0246	8252-260-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio palladium	8252-260-101	1	Stück
2CKA008200A0247	8252-266-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio titan	8252-266-101	1	Stück
2CKA008200A0248	8252-81-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio anthrazit - 63x63	8252-81-101	1	Stück
2CKA008200A0250	8252-82-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio elfenbeinweiß - 63x63	8252-82-101	1	Stück
2CKA008200A0252	8252-83-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio alusilber - 63x63	8252-83-101	1	Stück
2CKA008200A0254	8252-84-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio studioweiß - 63x63	8252-84-101	1	Stück
2CKA008200A0256	8252-803-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio graumetallic - 63x63	8252-803-101	1	Stück
2CKA008200A0258	8252-884-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio studioweiß matt - 63x63	8252-884-101	1	Stück
2CKA008200A0260	8252-885-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio schwarz matt - 63x63	8252-885-101	1	Stück
2CKA008200A0262	8252-840-101-500 Cover Plates (partly incl. Insert) Multimedia 0-fach Messing antik - 63x63	8252-840-101-500	1	Stück
2CKA008200A0263	8252-866-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio Edelstahl - pur edelstahl	8252-866-101	1	Stück
2CKA008200A0265	8252-72-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio elfenbeinweiß	8252-72-101	1	Stück
2CKA008200A0266	8252-74-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio alpinweiß	8252-74-101	1	Stück
2CKA008200A0267	8252-79-101 Zentralscheibe Kommunikations-Steckverbinder 0-fach champagner metallic	8252-79-101	1	Stück
2CKA008200A0268	8252-774-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio studioweiß matt	8252-774-101	1	Stück
2CKA008200A0269	8252-775-101 Zentralscheibe mit Aufdruck Busch -Radio schwarz matt - impuls	8252-775-101	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz-Einsätze → Multimedia

