


Produktdetails

# 6736/01-803

## 6736/01-803 Wandsender für ZigBee Light Link ZigBee Light Link 2 Kan. 2-fach graumetallic - 63x63Radio Control



### Allgemeine Informationen

Typ	6736/01-803
Bestellnummer	2CKA006730A0121
EAN	4011395200773
Beschreibung	6736/01-803 Wandsender für ZigBee Light Link ZigBee Light Link 2 Kan. 2-fach graumetallic - 63x63Radio Control
Langbeschreibung	<p>Netzunabhängiger 2-fach Wandsender. Zur drahtlosen Fernsteuerung anderer ZigBee Light Link-Funkkomponenten. Zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen. Zum Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiliegenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a> Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).          Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2450 (im Lieferumfang).          Batterielebensdauer: typ. 3 Jahre. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer.          Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B9245
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Anwendung	ZigBee Light Link
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	3 V

)	
Hilfsspannung AC/DC	3 V AC/DC
Anzahl Kanäle	2
Anzahl Einheiten	2
Schalterdesign	63x63 solo® Busch-axcent®
Übertragungsstandard	Radio Control
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert glänzend
Beschriftungsfeld	Ja
Einbaulage	Wandmodul
Ausführung	ZigBee Light Link
Farbe	grau-metallic
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Batterieart	Knopfzelle
Batteriegewicht	6.2 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6290
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	71 mm
Tiefe des Produkts	25 mm
Nettogewicht	62 g

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.12 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1847
----------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
ETIM 9	EC000257 - Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27144039

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

