

Produktdetails

2610/6 AP

2610/6 AP Schalter Zugschnur Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP



Allgemeine Informationen

Typ	2610/6 AP
Bestellnummer	2CKA001343A0136
EAN	4011395043707
Beschreibung	2610/6 AP Schalter Zugschnur Aus- und Wechselschaltung weiß - Busch-Duro 2000® AP
Langbeschreibung	Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Funktion	mit Beleuchtung
Bemessungsspannung (U _r)	250 V
Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC

Bemessungsstrom (I_n)	10 A
Maximaler Schaltstrom	Leuchtstofflampen 10 A
Anzahl Wippschalter	0
Schalterdesign	Busch-Duro 2000® AP
Schaltungsart	Aus- und Wechselschaltung
Bedienteilausführung	Zugschnur
Anschlussart Geräte	Steckklemme
Montageart	Aufputzmontage
Befestigungsart	Schraube
Montage-Ausrichtung	vertikal
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Duroplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld	Nein
Beleuchtung	wahlweise
RAL Nummer	RAL 1013 - perlweiß
Farbe	weiß

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	47 mm
Tiefe des Produkts	63 mm
Nettogewicht	70 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.7 kg
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0260
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001590 - Installationsschalter
ETIM 9	EC001590 - Installationsschalter
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144053

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Aufputz-Programme → Mechanische Bedienelemente

