

# Productdatablad

Smart Radio DAB+, set stereo




---

**Artikelnr.**

DAB CD2 WW

**Smart Radio DAB+, set stereo**

inclusief netvoeding  
met twee luidsprekers

**Nevenunitfunctie**

Via de neventoestelingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

**Toebehoren:**

luidsprekermodule art.nr.: LSM A 4 ..  
externe antenne art.nr.: RAD-ANT

**Reserveonderdeel:**

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO  
display art.nr.: DAB CD-DISP WW, DAB CD-DISP SW

**Technische gegevens**

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Aansluiting:	schroefklemmen
max. klembereik:	1 x 2,5 mm <sup>2</sup> of 1 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Verbruik stand-by:	< 1 W
Verbruik in bedrijf:	< 4 W
Temperatuurbereik:	0 ... +50 °C
Luchtvochtigheid:	15 ... 90 % (geen condensatie)
DAB-frequentiebereik:	174 ... 240 MHz
VHF-frequentiebereik:	87,5 ... 108 MHz
Aansluitkabel separate luidspreker:	Luidspreker tweelingkabel H03VH-H, 2 x 0,75 mm Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Lengte aansluitleiding:	max. 5 m

**met alpine wit display**
**Kleur:**

luidspreker alpine wit